



DIGITRADIO 52

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Wireless-Charging-Funktion

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039148	0000/3914	anthrazit	920 g	608 g	16.00 x 7.00 x 13.00 cm	23.00 x 8.20 x 14.50 cm
4019588139145	0001/3914	weiß	920 g	608 g	16.00 x 7.00 x 13.00 cm	23.00 x 8.20 x 14.50 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

ANSCHLÜSSE

USB: 1

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

DISPLAY

Dimmbar: Ja

Typ: LCD

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

Wireless charging: Ja (kompatibel mit dem Qi-Ladestandard)

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 2 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1 W

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,75 W

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5,5 V / 2000 mA

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 52, Netzteil, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

DAB+

UKW / RDS

Uhr

Wecker / Sleeptimer

Testurteil(e) DIGITRADIO 52



Energiesparsieger



Preis-/Leistungssieger: gut

